

FICHE SYNTHETIQUE DE PRE-REQUIS DIRISI

INTITULE DU PROJET

Rénovation bâtiment hébergement LC9 BA118

CHARGE D'AFFAIRE DIRISI :
 REFERENCE :
 DATE CREATION :
 DATE DE DERNIERE MISE A JOUR :

BOURGOING Guillaume
 Rénovation LC9
 28/11/2024

Commentaires

Dépollution avant travaux		
Dépollution avant travaux		Avant le dépollution, le CIRISI devra effectuer les opérations de dévoiement afin de ne pas couper les différentes alarmes et téléphones allant dans les autres bâtiments Un carnet de brassage devra être réalisé en amont par le CIRISI
BAIE TECHNIQUES		
Baie informatique 9U	1	Positionnement de la baie informatique dans un local technique. En cas d'impossibilité et suivant la solution choisie pour la rénovation du bâtiment, la baie informatique pourra être positionnée dans le local ménage ou dans le local stockage, un double des clés devra être fourni au CIRISI Cette espace devra être facile d'accès
Allimentation de la baie	1	La baie devra être raccordée électriquement sur un disjoncteur différentiel 16A avec un bandeau de prise avec interrupteur Les éléments métalliques de la baie devront être raccordés à la terre la barrette de terre devra être située à côté de la baie visible et accessible
Réseau de desserte cuivre : INTRADEF / INTERNET / Téléphonie	1	1 Téléphone de sécurité à positionner dans le couloir Le câble du téléphone de sécurité devra être un câble RJ45 CAT6A et devra être raccordé sur un bandeau de brassage RJ45 CAT6A dans la baie informatique. Les alarmes passant sur les câbles actuels devront être supprimées pour passer sur des nouveaux câbles côté SID
INTER-BATIMENT / CABLE TELEPHONIQUE		
Reprise existant	1	Reprise du câblage existant situé dans la SR à côté de l'escalier afin de l'installer dans la nouvelle baie 9U sur un bandeau téléphonique CAT3 56 RJ45 Se boîtier de Sous Répartition contient: - 1 câble 28 paires allant au bâtiment F1 - 1 câble 28 paires allant au bâtiment LC11
Sonorisation		
HP		de « n » hauts parleurs de diffusion à encastrer dans le faux plafond des parties communes ; Ces haut-parleurs seront encastrés dans le faux plafond, auront une puissance de 6 Watts en ligne 100V, de couleur blanc, et seront installés dans les circulations tous les 10 mètres afin que toutes les personnes dans la zone déclarée à sonoriser entendent le message qui leur est destiné ;
Connexion		Les différents HP devront être reliés en série avec un câble RJ45 allant du premier HP vers la baie informatique à partir de la baie DIRISI, fourniture, pose d'un câble électrique de type U1000R2V 3 X 1,5mm2 Les HP devront être raccordés en parallèle
CHEMINS DE CABLES		
Chemins de câble	1	Le câblage téléphonique chemînera sur un chemin de câble 50X50 en dalle marine