

FICHE EL01

ETIQUETTE DE REPERAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES

Le repérage des câbles sera réalisé au moyen de bague porte étiquette ceci permettant d'identifier le tenant et aboutissant de chacune des alimentations (Ex EL.20.185_D25) La filière sera repérée au moyen de bagues plastiques sous chacun des disjoncteurs et pour chacune des bornes de raccordement du tableau électrique.

ETIQUETTE DE REPERAGE DES TABLEAUX ELECTRIQUES

Chaque armoire de distribution électrique sera repérée par une étiquette de couleur Bordeaux suivant exemple ci dessous.

| TABLEAU | | N° | Repère N° Armée Code GMAO |
|---------------------|------------------|----|---------------------------|
| LIEU | Zone | | Emplacement |
| TENSION | Secteur/Onduleur | | Type d'alimentation |
| ALIM | Origine | | Origine de l'alimentation |
| Nom de l'Entreprise | Date | | Date de réalisation |

Exemple:

| | | |
|----------------|---|---|
| 60 | | |
| TABLEAU | EL.20.400 | <i>Gai de Chaudière Niveau I Bâtiment 300</i> |
| LIEU | GDC/1.300 | |
| TENSION | Onduleur | |
| ALIM | GDC/1.400 EL.20.388 Départ 2 | |
| DURAND | 13/02/1998 | |
| 80 | | |

Gui de Chauliac Niveau 1
Bâtiment 300

FICHE ELO1

ETIQUETTE DE REPERAGE DES COFFRETS ELECTRIQUES TERMINAUX

Chaque coffret de distribution électrique sera repéré par une étiquette de couleur Bordeaux suivant exemple ci dessous.

| Emplacement | |
|-------------|---------------------------|
| LIEU | Zone |
| TENSION | Secteur/Onduleur |
| ALIM | Origine |
| | Origine de l'Alimentation |

Exemple:

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 30 80 </div> | | LIEU | GDC/1/300 |
| | | TENSION | Onduleur |
| | | ALIM | GDC/1/400 EL20.388 Départ 4 |
| | | | |

Gui de Chauliac Niveau 1
Batiment 300

ETIQUETTE DE REPERAGE DES PRISES DE COURANT, BOTTE DE RACCORDEMENT

Chaque prise électrique sera repérée par une étiquette de couleur Bordeaux suivant exemple ci dessous.

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| Armoire | <i>EL.20.25</i> | <i>Code GMAO</i> |
| Départ | <i>D01</i> | <i>Numéro de départ</i> |

REPERAGE DES ORIGINES DES ALIMENTATIONS SUR LES SCHEMAS DAO

| | |
|--------------------|---------------|
| Origine (Poste HT) | P3 |
| TGBT ou TD | EL.18-13 |
| Répère local | LAP/EL/9210C |
| Départ/Répère | D23-TIR01R-66 |
| | |
| I TOTALE (A) | 473A |
| I INSTALLÉE (A) | 200A |
| I DISPO (A) | |
| ICC1 Max | |
| ICC3 Max | |
| ICC2 | |
| Type de câble | U1000R02CV |
| Section (mm2) | 5X16MM2 |

Poste de transformation qui alimente l'installation
Repère GMAO du tableau amont
Repère GMAO du local du tableau amont
Numéro du départ et pour les TGBT repère du tiroir

| | |
|------------------|----------|
| Régime de neutre | TNS |
| Tension | 400/240V |
| Nature du Réseau | SECTEUR |

Réseau secteur ou ondulé

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20110222150922+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20110222150922+01'00')
/CreationDate
(01932681)
/Author
-mark-