01.Bât 02.TD.2C1

09/10/2025 17:39

Armoire de Type PrismaSet G Pack 250 de marque Schneider ou équivalent

Orignine :Poste HT Bât 05 - Transformateur 630kVA - Disj. Général (PdC=50KA) NS1000N 3P3D IN = 6xIr - Disj. D7 Colonne Bât 02 2ème et 3ème étage NSX630N 250A 85m 3x(1x120) + 1x120 -

Bornier

DG1			DD0		DD1	
MX	Disjoncteur 4P 63A	Répartiteur4x15 trous 125A	1P+N 2A	300mA	1P+N 10A	300mA
	Disjoncteur Général		Protection Télécommande		Protection Automate	

KA1

Relais Finder 24V (Commande depuis automate CVC)

Commande Ballon d'eau chaude Sanitaire Pour Futur

Automate Zumtobel 1 Bus

Automate

DD2		D2.1	D2.2
1P+N 20A	300mA	1P+N 10A	1P+N 10A
Général Eclairage n°1		Ecl. Circulation 2C1, TD 2C1	Ecl. pièces 213, 213/1, 215

DD3		DD4		DD5	
1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA
Prise de courant circuit n°1 circulation 2C1		Prise de courant circuit n°2 circulation 2C1		Prise de courant circuit n°3 ménage pièces 213, 213/1, 215	

DD6		D6.1	D6.2	D6.3	D6.4	D6.5	D6.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°1		PC circuit n°4 pièce 213	PC circuit n°5 pièce 213/1	PC circuit n°6 pièce 213/1	PC circuit n°7 pièce 213/1	PC circuit n°8 pièce 215	PC circuit n°9 01.Bât 02.TD.2C1

Rangée Libre