

09/10/2025 17:39

**Armoire de Type PrismaSet G Pack 250 de marque Schneider ou équivalent**

Origine : Poste HT Bât 05 - Transformateur 630kVA - Disj. Général (PdC=50KA) NS1000N 3P3D IN = 6xlr - Disj. D7 Colonne Bât 02 2ème et 3ème étage NSX630N 250A 85m 3x(1x120) + 1x120 -

## Bornier

DG1		DD0		DD1		KA1
MX	Disjoncteur 4P 63A	Répartiteur 4x15 trous 125A		1P+N 2A	300mA	1P+N 10A
Disjoncteur Général		Protection Télécommande		Protection Automate		Commande Ballon d'eau chaude Sanitaire

### Automate Zumtobel 3 Bus

## Automate

DD2		D2.1	D2.2	D2.3	D2.4	D2.5	D2.6
3P+N 20A	3P+N 25A 300mA	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A
Général Eclairage n°1		Ecl. pilotes 2C3, 232, TD 2C3	Ecl. Pilote 226	Ecl. Pilote 227	Ecl. Pilotes 230, 231, 234		Libre

DD3		DD4		DD5		DD6		DD7		DD8		DD9		CT1
1P+N 10A	300mA	1P+N 10A	300mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 10A
Alim. Ventilation pièce 226		Alim. Ventilation pièce 227		PC circuit n°1 pièces 2C3, 232		PC circuit n°2 ménage pièces 226, 227, 230, 231		Prise de courant Spécialisée n°1 pièce 226		Prise de courant Spécialisée n°2 pièce 226		Prise de courant ballon d'eau chaude pièce 234		BECS 234

DD10		D10.1	D10.2	D10.3	D10.4	D10.5	D10.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°1		PC circuit n°3 pièce 226	PC circuit n°4 pièce 226	PC circuit n°5 pièce 226	PC circuit n°6 pièce 226	PC circuit n°7 pièce 226	PC circuit n°8 pièce 226

DD11		D11.1	D11.2	D11.3	D11.4	D11.5	D11.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°2		PC circuit n°9 pièce 226	PC circuit n°10 pièce 226	PC circuit n°11 pièce 226	PC circuit n°12 pièce 227	PC circuit n°13 pièce 227	PC circuit n°14 pièce 227

DD12		D12.1	D12.2	D12.3	D12.4	D12.5	D12.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°3		PC circuit n°15 pièce 227	PC circuit n°16 pièce 227	PC circuit n°17 pièce 227	PC circuit n°18 pièce 227	PC circuit n°19 pièce 230	PC circuit n°20 pièce 230

DD13		D13.1	D13.2	D13.3	D13.4	D13.5	D13.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°4		PC circuit n°21 pièce 231	PC circuit n°22 pièce 231	PC circuit n°23 pièce 234	PC circuit n°24 pièce 234	PC circuit n°25 01.BM 02.TD.2C3	PC circuit n°26 Libre

### ***Rangée Libre***