



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GTH DE L'EST HERAULT ET
DU SUD AVEYRON



Maîtrise d'œuvre pour la
réfection du poste HT/BT N°9 et
de son TGBT

HOPITAL ARNAUD DE VILLENEUVE

Incidence sur installations existantes en aval
APD Ind 0 / Septembre 2025

1005650



TABLEAU		TRAVAUX A REALISER				
EL.18.34		Le TGBT est remplacé dans le cadre des travaux. Les câbles des départs reconduits sont conformes. Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT (en fonction de l'emplacement des départs dans le TGBT). ce point sera affiné en phase APD.				
TENANT	REPERE DEPART	TENANT	ABOUTISSANT	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs
TGBT EL.18.34	D01	TGBT 18.34	Bat. CAPA (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D1	TGBT 18.34	Armoire Ecl + PC zone E EL.20.118	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D2	TGBT 18.34	Groupe eau glacé 1 (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D3	TGBT 18.34	Groupe eau glacé 2 (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D4	TGBT 18.34	Groupe eau glacé 3 (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D5	TGBT 18.34	Groupe eau glacé 4 (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D6	TGBT 18.34	Tourelle désenfumage (extraction cuisine)	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D7	TGBT 18.34	FR.20.646 Climatisation local VDI ADV/AU/91/00	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D8	TGBT 18.34	Coffret EL.20.3549 coffret extérieur bornes recharge	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D9	TGBT 18.34	Sous-station pompe GEG (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D10	TGBT 18.34	Réservé équipée (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D11	TGBT 18.34	Armoire EL.20.119 Eclairage extérieur	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D12	TGBT 18.34	Centrale DI Local ADV/CF/91/00	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D13	TGBT 18.34	EL.20.1466 Autocommutateur Local ADV/AU/91/00	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT

TENANT	REPERE DEPART	TENANT	ABOUTISSANT	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs
TGBT EL.18.34	16A	TGBT 18.34	16A Télécommande Extracteur P9	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	16B	TGBT 18.34	16B Puissance Extracteur P9	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D17	TGBT 18.34	Armoire EL.20.3931 Congélateurs	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D18	TGBT 18.34	Armoire commande pompes groupes froid (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D19	TGBT 18.34	FR.345 Armoire S/Station Clim ADV/FR/91/06	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT
TGBT EL.18.34	D20	TGBT 18.34	Armoire EL.20154 (départ non reconduit)			Départ non reconduit
TGBT EL.18.34	D21	TGBT 18.34	Armoire EL.20.846 Atelier (coffret dans le couloir)	Oui	S.O.	Le remplacement du câble dans le cadre des travaux pourra être nécessaire si la longueur est insuffisant pour raccordement sur le nouveau TGBT

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.118		Protections : Remplacer les protections non conformes suivant liste ci-dessus. Certains câbles non conformes suivant liste ci-dessous. Le Ib (puissances des abonnés) sera à vérifier en phase APD pour affiner le calcul. Si après cela toujours non conforme, plusieurs solutions seront étudiées (possibilité de réduction de la puissance des abonnés, remplacement du câble, ...) Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.118	IG	Interrupteur Général			Non	S.O.	Calcul avec INT63T impossible sur Caneco, calcul réalisé avec INS63	Remplacer la protection	S.O.	S.O.
EL.20.118	17	Compacteur Aire de lavage ADV/LAV. CHARI	10,25 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection		
EL.20.118	S/N	GENERAL ECLAIRAGE/PC	10,25 kA	10,00 kA	Non	S.O.	Différentiel 300 mA non conforme Icu <Iccmax	Remplacer la protection avec différentiel 30 mA - Remplacer le disjoncteur par un interrupteur	Oui	Non
EL.20.118	0	PROTECTION TCDE BAES	10,25 kA	10,00 kA	Non	S.O.	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	1	LIBRE	10,25 kA	4,50 kA	Non	S.O.	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	2	ECL EF0C02-C01	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	3	ECL EF0C05	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	4	ECL EF0C03	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	5	ECL EF0E001	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	6	ECL EFG003	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	7	ECL EF0G01-002	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	9	PC EFG003	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	8	PC Nettoyage EF0C02-C01-C03-C05	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	10	PC Locaux EFG001-EFG002	10,25 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	11	Pompes de relevage	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	12	PC 32A locaux PC EF0C02-EF0C01	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	13	PC 32A local EFG003	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	14	PC 32A local EFG003+BD	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	15	Clim VDI - LIBRE	10,25 kA	10,00 kA	Oui	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	16	Local traitement TE.20.12 ADV/TE/91/00	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	18	Coffret pompes de relevage	10,25 kA	10,00 kA	Oui	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	19	PC Lavage poubelles ADV/EFG001	10,25 kA	10,00 kA	Oui	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	S/N	GENERAL ECLAIRAGE	10,25 kA	22,00 kA	Non	S.O.	Différentiel 300 mA non conforme Icu <Iccmax	Remplacer la protection avec différentiel 30 mA - Remplacer le disjoncteur par un interrupteur	Oui	Non
EL.20.118	20	Eclairage locaux EFG012-EFG005	10,25 kA	4,50 kA	Non	Non	Icu <Iccmax	Remplacer la protection Vérifier Ib ou remplacer le câble	Nulle	Oui
EL.20.118	21	Eclairage EFG006	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui

TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.118	22	PC locaux EFG012-EFG005	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	23	PC EFG006	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	24	PC 24V locaux EFG005	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	25	PC 24V locaux EFG006, local oxygène	10,25 kA	4,50 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection	Nulle	Oui
EL.20.118	26	Climatisation VDI Bis ADV/CF/91/00	10,25 kA	10,00 kA	Non	Non	I réglage Cc est en dehors de la plage de réglage du disjoncteur	Voir jusqu'à quelle puissance câble OK	Nulle	Oui
EL.20.118	27	Coffret Inverseur EL.20.1374	10,25 kA	10,00 kA	Non	Non	Icu <Iccmax	Voir jusqu'à quelle puissance câble OK	Nulle	Oui

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.119		Protections : Remplacer les protections non conformes suivant liste ci-dessus. Certains câbles non conformes suivant liste ci-dessous. Le Ib (puissances des abonnés) sera à vérifier en phase APD pour affiner le calcul. Si après cela toujours non conforme, plusieurs solutions seront étudiées (possibilité de réduction de la puissance des abonnés, remplacement du câble, ...) Nota: Certain câbles correspondent à 2 circuits (2 circuits avec 2 protections, un seul contacteur et un seul câble). L'avis du bureau de contrôle est nécessaire pour pouvoir conserver cette configuration.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.118	IG	Interrupteur Général			Non	S.O.	Calcul avec INT125T impossible sur Caneco. Calcul réalisé avec INS125	Remplacer la protection	S.O.	S.O.
EL.20.119	D0	Télécommande	8,33 kA	22,00 kA	Oui	S.O.	S.O	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D1.1	Eclairage 1 et 2 circulation cardiologie	8,33 kA	10,00 kA	Non	Oui	S.O	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D1.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D2.1	Eclairage 1 et 2 abords bâtiment cardiologie	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (7,04%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non
EL.20.119	D2.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D3.1	Eclairage 1 et 2 abords bâtiment maternité	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	S.O	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D3.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D4.1	Eclairage abords bâtiment N°4	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (7,38%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non
EL.20.119	D4.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D5.1	Eclairage abords bâtiment N°5 - (Condamné)	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (8,96%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non
EL.20.119	D5.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D6.1	Eclairage aire de stationnement N°6 - (Condamné)	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (9,74%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non
EL.20.119	D6.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D7	Armoire EL.20.709 - Eclairage rue médicale maternité	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D8	Armoire EL.20.715 - Eclairage rue médicale cardiologie	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D10	Alimentation BAES rue médicale cardiologie	8,33 kA	4,50 kA	Non	Non	Chute de tension (15%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Fonctionnelle	Oui
EL.20.119	D11	Eclairage Préau compacteur	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (6,67%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Nulle	Oui

TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.119	D9.1	Eclairage Aire de stationnement	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (10,98%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non
EL.20.119	D9.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D12	Cellule lumandar rues médicales	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D13	Cellule lumandar Eclairage Extérieur	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D14.1	Eclairage 1 et 2 Jardin cardiologie - Boules + poteaux	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Non	Chute de tension (11,63%)>6%	Vérifier l'Ib pour câble conformer (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non
EL.20.119	D14.2		8,33 kA	10,00 kA						
EL.20.119	D15	Eclairage parking Gynéco ADV	8,33 kA	25,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.119	D16	Eclairage extérieur coté extension gynécologie	8,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.846		Protections : Remplacer les protections non conformes suivant liste ci-dessus. Certains câbles non conformes suivant liste ci-dessous. Le Ib (puissances des abonnés) sera à vérifier en phase APD pour affiner le calcul. Si après cela toujours non conforme, plusieurs solutions seront étudiées (possibilité de réduction de la puissance des abonnés, remplacement du câble, ...)								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.846	IG	Interrupteur Général	6,62 kA	S.O.	Oui	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
EL.20.846	1	Plateforme air liquide	6,62 kA	50,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	2	Coffret EL.20.854	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	3	Eclairage Atelier Frigoristes	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	5	Lumière+Ventilo convecteur ADV/CF/91/02	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	6	PC Fluide	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	7	Coffret Gama scan	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	8	Tableau EL.20.1695	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	9	Barrière ADV Nord SE.92.937 - SE.92.938	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Non	Iccmin	Câble à remplacer	Oui	Non
EL.20.846	10	Barrière EL.20.3074 Cour logistique	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	11	Eclairage ADV/E1S03	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.846	12	ADV/CF/91/02 EL.20.2855	6,62 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non

		TABLEAU	TRAVAUX A REALISER							
		EL.20.854	Protections et câbles conformes Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.							
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.854	IG	Interrupteur générale	4,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
EL.20.854	A	Protection Bobine	4,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	1	PC Atelier - PC 16A	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	2	PC Frigo - PC 16A	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	3	PC Atelier - PC 16A	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	4	Boite Plexo sur Mezzanine - PC 16A	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	5	PC Bureau- PC 16A	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	6	PC Bureau- PC 16A	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	7	Eclairage Bureau	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	8	PC Extérieure	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	9	Tableau établie EL.20.2086	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	10	Interrupteur - Libre	4,04 kA	S.O.		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Oui
EL.20.854	11	Eclairage stockage	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	12	Clim	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	13	Automate	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	14	4 PC Informatique - PC INFO ATELIER	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	15	Rideau métallique entrée atelier	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	16	EL.20.2800 - Armoire cuisine Atelier - Salle Repos	4,04 kA	50,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	17	Aérotherme	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	18	PC extérieure	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	19	PC ADV/SE1001	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.854	20	PC ADV/SE1002	4,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.2086		Protection et câbles conformes. Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.2086	DG	Disjoncteur Général	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D1	Bobine MX	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D2	Eclairage - LIBRE	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D3	Perceuse - LIBRE	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D4	Meule rallonge - LIBRE	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D5	Meule rallonge - LIBRE	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D6	PC32A - LIBRE	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D7	PC TABLEAU	2,04 kA	10,00 kA	Oui	S.O	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D8	PC	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2086	D9	PC	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.1695		Protection et câbles conformes. Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Détail non-conformité	Conformité câble (Oui/Non)	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.1695	IG	Interrupteur Général	1,44 kA	S.O	Non	Impossible de calculer avec l'interrupteur existant INA 40A, calcul Caneco réalisé avec interrupteur INS40	S.O	Remplacer l'interrupteur	S.O	S.O
EL.20.1695	D1	Auxiliaires tableau	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D2	Ext local ELEC ADV 1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D3	1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D4	1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D5	1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D6	Ext local ELEC ADV 1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D7	1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D8	1 PC	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1695	D9	Caméra N°3 Extérieur	1,44 kA	10,00 kA	Oui	S.O	Oui	S.O	Nulle	Oui

	TABLEAU	TRAVAUX A REALISER								
	FR.20.646	Protection et câbles conformes.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Détail non-conformité	Conformité câble (Oui/Non)	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
FR.20.646	Q1	Climatisation VDI 1	3,37 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	Oui	S.O.	Oui	Non
FR.20.646	Q2	Climatisation VDI 2	3,37 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	Oui	S.O.	Oui	Non

		TABLEAU	TRAVAUX A REALISER							
		EL.20.3549	Protections : Remplacer les protections non conformes ou calcul de Icu par association (50kA)							
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non- conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.3549	D1	Borne recharge	22,13 kA	6 kA	Non	Oui	Icu < Ik max	Remplacer la protection ou calcul de Icu par association (50kA)	Oui	Non
EL.20.3549	D2	Borne recharge	22,13 kA	6 kA	Non	Oui	Icu < Ik max	Remplacer la protection ou calcul de Icu par association (50kA)	Oui	Non
EL.20.3549	D3	Borne recharge	22,13 kA	6 kA	Non	Oui	Icu < Ik max	Remplacer la protection ou calcul de Icu par association (50kA)	Oui	Non
EL.20.3549	D4	Borne recharge	22,13 kA	6 kA	Non	Oui	Icu < Ik max	Remplacer la protection ou calcul de Icu par association (50kA)	Oui	Non

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.1466		Protection et câbles conformes. Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.1466	DG	Disjoncteur Général	3,22 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	S.O	S.O. Option: Remplacer le disjoncteur par un interrupteur	Oui	Non
EL.20.1466	0	Bobine MX	3,22 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1466	1	LIBRE	3,22 kA	10,00 kA	Oui	S.O.	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1466	4	1 PC Contrôle d'accès - Salle de Vœux - Serveurs	3,22 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1466	5	1 PC	3,22 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1466	6	4 PC	3,22 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1466	7	Alim Chargeur	3,22 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.1466	8	PC ADV/CF/91/00 SERVEUR	3,22 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui

	TABLEAU	TRAVAUX A REALISER								
		Protections : Le calcul avec certains des protections existantes a été impossible. Remplacement des protections sauf avis de conformité du bureau de contrôle								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
FR.20.345	IG1	Alimentation Générale (depuis TGBT)	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	IG2	Alimentation Sécurité (depuis ???)	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q1	Extracteur SH 75 8P (depuis alim Sécurité)	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q3	Télécom - Sécurité (depuis alim Sécurité)	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q4	Soufflage 1 dressage diététique	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q5	Soufflage 2 dressage diététique	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q6	Pompe 1 - EG Centrales	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q7	Pompe 2 - EG Centrales	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q8	Pompe 1 - EG Circuits Extérieurs	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q9	Pompe 2- EG Circuits Extérieurs	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q10	Pompe 1 - EG Centrales	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q11	Pompe 2 - EG Centrales	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q12	Pompe 1 - EC Radiateurs ventilo-convecteurs	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q13	Pompe 2 - EC Radiateurs ventilo-convecteurs	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q14	Pompe 1 - EC Primaire ECS	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q15	Pompe 2 - EC Primaire ECS	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématicque GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non

TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
FR.20.345	Q16	Pompe 1 - ECS bouclage	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématique GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q17	Pompe 2 - ECS bouclage	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématique GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non
FR.20.345	Q18	Linge VC Puissance	2,60 kA	Inconnu	Inconnu	Oui	Calcul avec protection Télématique GV2 impossible avec Caneco.	Remplacement de la protection sauf si avis de conformité du bureau de contrôle	Calcul non possible	Non

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.4097		Interrupteur Général non conforme. A remplacer								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.4097	S/R	Général DI	2,33 kA	10,00 kA	Non	S.O	Impossible de calculer avec I63A, calcul Caneco avec INS63	Remplacer l'interrupteur Général	S.O	S.O
EL.20.4097	S/R	Coupure chargeur SLAT BAIE D	2,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Oui	Non
EL.20.4097	S/R	Imprimante	2,33 kA	4,50 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Oui	Non
EL.20.4097	S/R	Coupure chargeur SLAT BAIE A,B,C	2,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Oui	Non
EL.20.4097	S/R	EL.232 Coffret SSI Acta ARTIS	2,33 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Oui	Non

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.2800		Interrupteur Général non conforme. A remplacer Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.2800	IG	Interrupteur Général	2,04 kA	S.O			Impossible de calculer avec INA 40A, calcul Caneco réalisé avec INS40	Remplacer l'interrupteur Général	S.O	S.O
EL.20.2800	0	BOBINE MX	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2800	1	PC1 - 211	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2800	2	PC2 - 202	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Partielle	Oui
EL.20.2800	3	PC3 - 203	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2800	4	PC4 - 204	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui
EL.20.2800	5	VENTILO	2,04 kA	10,00 kA	Oui	Oui	S.O	S.O	Nulle	Oui

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.1374		Coffret à remplacer dans le cadre des travaux pour adaptation aux nouveaux besoins.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Détail non-conformité	Conformité câble (Oui/Non)	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.1374		AU.241.189 Automate (Réseau Normal)						Coffret à remplacer dans le cadre des travaux pour adaptation aux nouvelles besoins.		
EL.1374		AU.241.189 Automate (Réseau Ondulé (Hors périmètre du TGBT)								

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
EL.20.3931		Protections : Certaines protections ne sont pas conformes. A remplacer ou calcul de l'Icu par association (20 kA). Certains câbles non conformes suivant liste ci-dessous. Le Ib (puissances des abonnés) sera à vérifier en phase APD pour affiner le calcul. Si après cela toujours non conforme, plusieurs solutions seront étudiées (possibilité de réduction de la puissance des abonnés, remplacement du câble, ...)								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.3931	IG	Interrupteur Général	12,55 kA	S.O	Oui	S.O	S.O			Non
EL.20.3931	D01	Protection AU	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D02	Protection Centrale de Mesure	12,55 kA	15,00 kA	Oui	Oui	S.O		Oui	Non
EL.20.3931	D03	Parafoudre Type 1 PRD1r	12,55 kA	15,00 kA	Oui	Oui	S.O		Oui	Non
EL.20.3931	D04	Protection BAES	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D05	PC Armoire sur châssis	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D06	Réserve équipé	12,55 kA	15,00 kA	Oui	Oui	S.O		Oui	Non
EL.20.3931	D07	Réserve équipé	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D08	Réserve équipé	12,55 kA	15,00 kA	Oui	Oui	S.O		Oui	Non
EL.20.3931	D09	Réserve équipé	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D10	Eclairage 1 ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D11	Eclairage 2 + BAES ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D12	3PC Divers ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D13 à D14	PC FRIGO ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D15 à D19	PC FRIGO ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D20 à D21	PC FRIGO ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D22 à D38	PC FRIGO ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D39 à D47	PC FRIGO ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non

TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.3931	D63	CTA01 FR.23.749 ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D64	CTA02 FR.23.750 ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D65	CTA03 FR.23.751 ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D66	CTA04 FR.23.752 ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non	Oui	Icu <Iccmax	Remplacer la protection ou calcul Icu avec association (20 kA)	Oui	Non
EL.20.3931	D67	Groupe Froid FR.125.54 ADV/E2S31	12,55 kA	15,00 kA	Oui	Oui	S.O		Oui	Non
EL.20.3931	D68	PC OCEASOFT ADV/E2S31	12,55 kA	10,00 kA	Non		Icu <Iccmax Chute de tension (8,82%) > 8%	Remplacer la protection Vérifier l'Ib (puissance équip terminaux) ou remplacer le câble	Oui	Non

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
		Protection et câbles conformes. Nota : Avant travaux, la sélectivité avec la protection en amont existant est nulle. Il n'est pas prévu de modifier les protections existantes pour obtenir une sélectivité totale.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.2855	DEP00	Arrêt d'urgence	1,94 kA	6 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.2855	DEP01	PC ADV/CF/91/02	1,94 kA	6 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.2855	DEP02	PC ADV/CF/91/02	1,94 kA	6 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui
EL.20.2855	S/R	Centrale DSC	1,94 kA	6 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Nulle	Oui

TABLEAU		TRAVAUX A REALISER								
		Protections : Certaines protections ne sont pas conformes. A remplacer.								
TENANT	REPERE DEPART	ABOUTISSANT	Ik max JDB avec Nouveau TGBT (2x1250kVA)	Icu protection (suivant relevé)	Conformité protection (Oui/Non)	Conformité câble (Oui/Non)	Détail non-conformité	Travaux à réaliser sur les départs	Sélectivité avec protection amont	Protection amont existant (Oui/Non)
EL.20.3547	IG	Coupure générale	29,10 kA	S.O.	Non	S.O.	Impossible de calculer avec NSX250NA avec Caneco. Calcul réalisé avec INFD 400 NH 4P	Remplacer l'interrupteur sauf avis de conformité du bureau de contrôle	S.O.	S.O.
EL.20.3547	DAU	Protection MX Arrêt d'urgence	29,10 kA	6,00 kA	Non	S.O.	S.O.	S.O.	Oui	Non
EL.20.3547	D1	Alimentation coffret fluides médicaux	29,10 kA	25,00 kA	Non	Oui	Icu < Ik max	Remplacer la protection	Oui	Non
EL.20.3547	D2	Alimentation FM.20.35	29,10 kA	36,00 kA	Oui	Oui	S.O.	S.O.	Oui	Non