ARTICLE	NATURE DES OPERATIONS	H	M	T	S	A	SB
Généralités							
	Propreté des locaux techniques		X				
	Propreté des matériels		X				
	Tenue du livret de maintenance		X				X
Appareil d'éclairage	**Intérieur et extérieur**						
	Ronde de remplacement des lampes, remplacement selon besoin						X
	Nettoyage des appareils et réflecteur ; contrôle de la direction du flux lumineux					X	
	Vérification des fixations et resserrage si nécessaire					X	
	Contrôle des connexions électriques et de l'étanchéité de l'ensemble (selon modèle)					X	
	Contrôle et réglage des horloges et lumendar						X
Batteries de condensateur							
	Contrôle du bon fonctionnement					X	
	Contrôle de la température du local en fonctionnement à pleine charge (<40°C)					X	
	Nettoyage et dépoussiérage (entrée et sortie d'air, support de bacs, châssis, etc.).					X	
	Contrôle du serrage et de l'oxydation des connexions.					X	
	Contrôle de la détection de sous-tension et du bon fonctionnement des commutateurs					X	
	Contrôle de l'état des appareils de manœuvre et protection					X	
	Contrôle de la tension de sortie, et ajustement si nécessaire					X	
	Remplacement des fusibles selon besoin						X
Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)							
	Contrôle visuel, remplacement de la lampe (si besoin)						x
	Contrôle du bon fonctionnement avec essai en mode secours		X				
	Vérification fixations et bornes de contact, resserrage si nécessaire				X		
	Contrôle de l'autonomie d'au moins 1 heure par mise en décharge (coupure de tension amont)				X		
	Nettoyage du bloc					X	
Source centrale d'alimentation							
	Vérification de la charge des batteries		X				X
	Contrôle du bon fonctionnement avec essai en mode secours		X				
	Vérification fixations et bornes de contact, resserrage si nécessaire				X		
Tableau divisionnaire							
	Contrôle général de l'ensemble, remplacement des lampes (si besoin)		X				X
	Vérification et mise à jour des documents techniques (plans, schémas)					X	X
	Contrôle thermo graphique avec caméra infrarouge					X	
	Dépoussiérage extérieur (habillage, tôlerie, grille de ventilation, etc...).					X	
	Nettoyage, dépoussiérage intérieur (connexions, bornes, contacts, etc...).					X	
	Contrôle mécanique et resserrage si nécessaire (fixations, connexions, etc.).					X	
	Contrôle de l'isolement après nettoyage, remise en état si nécessaire.					X	
	Contrôle du câblage et remise en état si nécessaire.					X	
	Contrôle disjoncteur de protection générale, réglage des protections.					X	
	Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance.					X	
	Vérification des dispositifs de protection de surintensité et différentielle.					X	
	Contrôle des temporisations et des relayages.					X	
	Contrôle du mécanisme magnétothermique des disjoncteurs (graissage, réglage).					X	
	Contrôle des contacteurs (serrage des connexions et des fixations).					X	

ARTICLE	NATURE DES OPERATIONS	H	M	T	S	A	SB
	Contrôle de la corrosion avec retouche de la peinture si nécessaire (habillage, etc.).					X	
	Mesure individuelle de toutes les prises de terre et resserrage des connexions					X	
	Recherche des défauts d'isolement et les supprimer					X	
TGBT							
	Contrôle du matériel réglementaire d'intervention (perche de contact, gants, etc.)		X				
	Contrôle général de l'ensemble, remplacement des lampes (si besoin)		X				
	Vérification et mise à jour des documents techniques (plans, schémas)		X				
	Contrôle thermo graphique avec caméra infrarouge					X	
	Dépoussiérage extérieur (habillage, tôlerie, grille de ventilation, etc...).					X	
	Nettoyage, dépoussiérage intérieur (connexions, bornes, contacts, etc...).					X	
	Contrôle mécanique et resserrage si nécessaire (fixations, connexions, etc.).					X	
	Vérification des alimentations et tensions électriques					X	
	Contrôle de l'isolement après nettoyage, remise en état si nécessaire.					X	
	Contrôle des organes mécaniques et graissage.					X	
	Contrôle du câblage et remise en état si nécessaire.					X	
	Contrôle disjoncteur de protection générale, réglage des protections.					X	
	Contrôle et remplacement si besoin organes de commande (télé rupteur, etc...).					X	
	Vérification des organes de coupure, de protection, de commande et de puissance.					X	
	Vérification des dispositifs de protection de surintensité et différentielle.					X	
	Contrôle des temporisations et des relayages.					X	
	Contrôle du mécanisme magnétothermique des disjoncteurs (graissage, réglage).					X	
	Contrôle des contacteurs (serrage des connexions et des fixations).					X	
	Contrôle de la corrosion avec retouche de la peinture si nécessaire (habillage, etc.).					X	
	Mesure individuelle de toutes les prises de terre et resserrage des connexions					X	
	Recherche des défauts d'isolement avec Mégohmmètre sous 500V et les supprimer					X	
Cellules HTA							
	Contrôle de l'état général des cellules, des connexions, des têtes de câbles et des voyants de présence tension. Remplacement si besoin.					X	
	Dépoussiérage et graissage par toucher gras (vaseline).					X	
	Contrôle du bon calibre des fusibles de rechange, et des batteries.					X	
	Contrôle du bon fonctionnement des tringleries, des inters et des sectionneurs de mise à la terre.					X	
	Essais de déclanchement (à faire en même temps que les essais DGPT).					X	
	Contrôle de l'efficacité du verrouillage HT.					X	
Transformateur							
	Nettoyage dépoussiérage de l'ensemble					X	
	Resserrage des connexions à la clé dynamométrique selon recommandation constructeur					X	
	retouche peinture avec peinture polyuréthane, selon besoin						X
	Vérification du niveau d'huile					X	
	Essais "DGPT2"					X	
Interrupteur	Tout type						
	Contrôle du bon état et de la bonne fixation, remplacement ou refixation si besoin			X			
	Minuterie						
	Contrôle du temps de fonctionnement, recalibrage si nécessaire			X			
	Variateur d'éclairement						
	Contrôle du bon fonctionnement, recalibrage si nécessaire			X			
	Détecteur de présence						
	Contrôle du bon fonctionnement, recalibrage si nécessaire			X			
Onduleur							
	Visite de contrôle des lampes et voyants (remplacement si nécessaire).		X				
	Contrôle des voltmètres et des ampèremètres.		X				

ARTICLE	NATURE DES OPERATIONS	H	M	T	S	A	SB
	Nettoyage et dépoussiérage (entrée et sortie d'air, support de bacs, châssis, etc.).				X		
	Vérification et nettoyage des ventilateurs.				X		
	Contrôle du serrage et de l'oxydation des connexions.				X		
	Contrôle du relais de manque de tension.				X		
	Contrôle de la source normale.				X		
	Contrôle des batteries, mesure de tension, remplacement si besoin				X		
	Contrôle de fonctionnement du chargeur-redresseur (charge lente et rapide).				X		
	Contrôle de la régulation du chargeur.				X		
	Contrôle du fonctionnement du régulateur de tension.				X		
	Contrôle du fonctionnement en décharge.				X		
	Vérification du contrôleur permanent d'isolement.				X		
	Mesure de l'intensité absorbée, de l'isolement, de la densité de l'électrolyte				X		
	Entretien et révision par le constructeur.					X	
Prise de courant							
	Contrôle du bon état de la bonne fixation, remplacement ou refixation si nécessaire			X			
Sèche-mains électrique							
	Contrôle du bon fonctionnement			X			
	Contrôle de l'état des appareils et des fixations			X			
	Nettoyage et contrôle des connexions, resserrage si besoin					X	
Volet motorisé							
	Contrôle du bon fonctionnement des moteurs et réglage					X	
Anti-intrusion							
	Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble (lentille des détecteurs, etc.)			X			
	Contrôle de la fixation des équipements, remise en état si nécessaire.			X			
	Contrôle des connexions électrique et resserrage si besoin			X			
	Essais de fonctionnement de tous les organes et détecteurs				X		
	Contrôle et réglage de la sensibilité de déclenchement			X			
	Essais des dispositifs de transmission des alarmes et des dérangements				X		
	Essai des avertisseurs sonores				X		
	Visite de contrôle par le constructeur					X	
Contrôle d'accès							
	Contrôle et essai du bon fonctionnement			X			
	Contrôle de la fixation des équipements, remise en état si nécessaire.			X			
	Contrôle du bon alignement gâche/serrure/ventouse/contact d'ouverture et reprise si nécessaire.			X			
	Nettoyage général, dont les têtes de lecture des lecteurs de badge			X			
	Contrôle du système électrique, resserrage des connections si nécessaire.					X	
	Contrôle des ferme-portes et réglage si besoin					X	
	Contrôle des cylindres de sécurité et lubrification					X	
	Sauvegarde des données et programmes			X			
Interphonie							
	Contrôle de toutes les fonctions.		X				
	Contrôle de la fixation, remise en état si nécessaire.			X			
	Vérification du niveau des signaux audio.			X			
	Contrôle des câbles et des connecteurs.			X			
	Vérification des tensions de sortie.			X			
	Nettoyage général (clavier, objectif, écran, etc.)			X			
	Contrôle de la qualité des communications.			X			

ARTICLE	NATURE DES OPERATIONS	H	M	T	S	A	SB
Système de détection incendie							
	Centrale de Mise en Sécurité Incendie						
	Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble (grilles de ventilateur)				X		
	Contrôle des tensions d'alimentation et de l'isolement électrique.				X		
	Contrôle des connexions (serrage, oxydation).				X		
	Contrôle du bon fonctionnent par programme test.				X		
	Contrôle des lampes et voyants.				X		
	Vérification et remise à niveau éventuelle des programmes suivant données du constructeur.				X		
	Contrôle des dialogues.				X		
	Contrôle raccordement des liaisons périphériques.				X		
	Essais de la fonction du compartimentage			X			
	Essais de fonctionnement des coffrets de relayage de dispositif de mise en sécurité			X			
	Déclencheur manuel d'alarme						
	Contrôle et essai des déclencheurs manuels				X		
	Vérification du renvoi d'alarme				X		
	Contrôle des indicateurs d'action				X		
	Détecteur de chaleur						
	Contrôle et essai des détecteurs				X		
	Vérification du renvoi d'alarme				X		
	Contrôle des indicateurs d'action				X		
	Détecteur optique de fumée						
	Contrôle et essai des détecteurs				X		
	Vérification du renvoi d'alarme				X		
	Contrôle des indicateurs d'action				X		
	Détecteur multi ponctuel de fumée (par aspiration)						
	Contrôle visuel de l'état des canalisations et orifices d'aspiration				X		
	Nettoyage et dépoussiérage des filtres du réseau d'aspiration par soufflage d'air comprimé				X		
	Test des alarmes d'obturation des réseaux et vérification du renvoi d'alarme				X		
	Contrôle visuel de l'état du câblage et des fixations				X		
	Réglage des capteurs de débit d'air				X		
	Vérification de l'adressage				X		
	Essais de fonctionnement				X		
	Vérification du renvoi d'alarme				X		
	Contrôle des indicateurs d'action				X		
	Clapet / volet coupe feu						
	réarmement manuel						X
	Contrôle du mécanisme de réarmement				X		
	Contrôle du bon fonctionnement				X		
	Contrôle des contacts de fin de course				X		
	Diffuseurs sonores et lumineux						
	Essai et vérification du bon fonctionnement				X		
	Contrôle de la puissance diffusée avec micro étalon				X		
	dispositif de déverrouillage des issues de secours						
	Contrôle et essai de déverrouillage des issues de secours		X				
	Ventouse de porte coupe feu						
	Contrôle et essais de fonctionnement				X		
	Contrôle de l'état et de l'alimentation des bobines des ventouses électromagnétiques, nettoyage et réglage de celles-ci				X		

Légende :

H : Hebdomadaire

M : Mensuel

T : Trimestriel

S : Semestriel

A : Annuel

SB : Selon Besoin