

Armoire de Type PrismaSet G Pack 250 de marque Schneider ou équivalent

Origine :Poste HT Bât 05 - Transformateur 630kVA - Disj. Général (PdC=50KA) NS1000N 3P3D IN = 6xlr - Disj. D7 Colonne Bât 02 2ème et 3ème étage NSX630N 250A 85m 3x(1x120) + 1x120 -

Bornier									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DG1			DD0			DD1		KA1	
MX	Disjoncteur 4P 63A	Répartiteur4x15 trous 125A	1P+N 2A	300mA	1P+N 10A	300mA		Relais Finder 24V (Commande depuis automate CVC)	
Disjoncteur Général			Protection Télécommande		Protection Automate		Commande Ballon d'eau chaude Sanitaire		

Automate Zumtobel 3 Bus
Automate

DD2		D2.1	D2.2	D2.3	D2.4	D2.5	D2.6
3P+N 20A	3P+N 25A 300mA	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A	1P+N 10A
Général Eclairage n°1		Ecl. pièces 300, 214, 214/1, 300, TD 2C0	Ecl. pièces 201, 201/1, 202, 203, 205	Ecl. Pièces 204, 206, 208	Ecl. pièces 207, 207/1, 209, 211	Ecl. pièces 210, 212	Libre

DD3		CT1	DD4		DD5		DD6		DD7		DD8	
1P+N 16A	30mA	1P+N 10A	1P+N 10A	300mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 16A	30mA	1P+N 20A	30mA
Prise de courant ballon d'eau chaude pièce 210		BEC5	Alim. Extracteur terrasse CEX 1		PC circuit n°1 pièces 2C0, 214, 214/1, 300		PC circuit n°2 ménage pièces 201, 201/1, 203, 204, 205, 206		PC circuit n°3 ménage pièces 207, 207/1, 208, 210, 211, 212		Prise de courant spécialisée n°1, pièce 201	

DD9		D9.1	D9.2	D9.3	D9.4	D9.5	D9.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°1		PC circuit n°4 pièce 201	PC circuit n°5 pièce 201	PC circuit n°6 pièce 201/1	PC circuit n°7 pièce 201/1	PC circuit n°8 pièce 202	PC circuit n°9 pièce 203

DD10		D10.1	D10.2	D10.3	D10.4	D10.5	D10.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°2		PC circuit n°10 pièce 204	PC circuit n°11 pièce 204	PC circuit n°12 pièce 204	PC circuit n°13 pièce 205	PC circuit n°14 pièce 206	PC circuit n°15 pièce 206

DD11		D11.1	D11.2	D11.3	D11.4	D11.5	D11.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°3		PC circuit n°16 pièce 207	PC circuit n°17 pièce 207/1	PC circuit n°18 pièce 207/1	PC circuit n°19 pièce 208	PC circuit n°20 pièce 209	PC circuit n°21 pièce 209

DD12		D12.1	D12.2	D12.3	D12.4	D12.5	D12.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°4		PC circuit n°22 pièce 210	PC circuit n°23 pièce 210	PC circuit n°24 pièce 210	PC circuit n°25 pièce 211	PC circuit n°26 pièce 211	PC circuit n°27 pièce 211

DD13		D13.1	D13.2	D13.3	D13.4	D13.5	D13.6
3P+N 32A	3P+N 40A 30mA	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A	1P+N 16A
Général Prises de courant n°5		PC circuit n°28 pièce 212	PC circuit n°29 pièce 212	PC circuit n°30 02.B8102.TD.2C0	PC circuit n°31 Libre	PC circuit n°32 Libre	PC circuit n°33 Libre

Rangée Libre
--------------