



REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG A ANGERS

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Etablissement

Français du Sang

50 avenue Marcel
Dassault – BP 40661
37206 Tours Cedex 3
T +33 2 72 96 00 45

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTEC

T + 33 6 11 23 42 23
T + 33 6 47 92 49 12

CSPS

BUREAU VERITAS

T + 33 6 73 67 01 88

MAÎTRISE D'OEUVRE

ARCHITECTE

Berranger et Vincent Architectes

14 rue Racine
44000 Nantes
T +33 2 51 72 37 82

ECONOMISTE

E²

5 rue des Immeubles
Industriels 75011 Paris
T +33 1 88 48 85 94

ACOUSTICIEN

ART ACOUSTIQUE

5 rue d'Alsace
75010 Paris
T + 33 1 88 32 96 35

BET STRUCTURE

AREST

Za la Forêt
8 rue Chante Merle
44140 Le Bignon
T + 33 3 20 14 56 80

BET FLUIDES ET THERMIQUE

KYPSELI

2 Place Dugast Matifeux
85600 Montaigu-
Vendée
T + 33 6 29 84 92 15 (CVC)
T + 33 6 70 02 57 84 (ELEC)

Affaire **EFS ANGERS**

Phase **DCE**

Date : **12.06.2026**

TABLEAU DES PORTES

Niveau	Numéro Porte	LOCALISATION		Lot concerne	Largeur passage utile (m)	Hauteur passage utile (m)	Type ouverture	DAS	Coupe Feu *	Affaiblissement acoustique Rw + C	Finition	Matériau des huisseries	Matériau de la porte	Protection des bas de porte	Oculus	Joint anti pince- doigts	Ferrage	Serrure	Cylindres	Garniture	Ferme-porte	Condamna tion du semi-fixe
		ENTRÉE LE LOCAL	ET LE LOCAL																			

RDC																						
Portes existantes conservées																						
RDC	Pex 06	Circulation	Réserve prélèvement	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Sans objet. Caractéristiques de la porte existante conservé										A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Ventouse	Simple entrée et bouton moleté	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière	
RDC	Pex 14	Circulation	Départ collecte	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Sans objet. Caractéristiques de la porte existante conservé										A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Ventouse	Simple entrée et bouton moleté	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière	
Portes neuves projet																						
RDC	P001	Bureau Resp. Activité	Enregistrement	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	42 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Gâche électrique (Lot élec.)	Simple entrée et bouton moleté (Libéré par gâche électrique)	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière	
RDC	P002	Collation	Stockage - Quarant.	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	EI30	Sans	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Gâche électrique (Lot élec.)	Simple entrée et bouton moleté (Libéré par gâche électrique)	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière	
RDC	P003	Couloir	Bureau Com-IDE	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	EI30	30dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté	Simple entrée et bouton moleté	Double béquillage		
RDC	P004	Assistante planification	Salle ouverte (Espace collation A+)	LOT 04	0,830	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	35 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Gâche électrique (Lot élec.)	Simple entrée et bouton moleté (Libéré par gâche électrique)	Entrée vers local : Béquillage simple Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière	
RDC	P005	WC F	Circulation	LOT 04	0,830	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	30 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	Bec de cane à condamnation	Penne dormant (avec indicateur de présence) + Bouton moleté intérieur	Double béquillage	A glissière	
RDC	P006	WC H	Circulation	LOT 04	0,830	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	30 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	Bec de cane à condamnation	Penne dormant (avec indicateur de présence) + Bouton moleté intérieur	Double béquillage	A glissière	
RDC	P007	Bureau EPD 1	Questionnaire	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	42 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté	Simple entrée et bouton moleté	Double béquillage		
RDC	P008	Bureau EPD 2	Questionnaire	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	42 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté	Simple entrée et bouton moleté	Double béquillage		
RDC	P009	Bureau EPD 1	Attente prélèvement	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	42 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté	Simple entrée et bouton moleté	Double béquillage		
RDC	P010	Bureau EPD 2	Attente prélèvement	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	Sans	42 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté	Simple entrée et bouton moleté	Double béquillage		
RDC	P011	Stockage - Quarant.	Couloir	LOT 04	0,930	2,040	Battant 1 Vti	Non	EI30	Sans	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Oui 2 faces	Non	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Gâche électrique (Lot élec.)	Simple entrée et bouton moleté (Libéré par gâche électrique)	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière	
RDC	P012	Circulation	Prélèvement	LOT 04	1,460	2,040	Battant 2 Vtx Tiercé	Non	Sans	30 dB	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Oui (Oculus rectangulaire)	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Gâche électrique (Lot élec.)	Simple entrée et bouton moleté (Libéré par gâche électrique)	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière et sélecteur de fermeture	Crémone pompier

R+1																						
Portes neuves projet																						
R+1	P111	Circulation	Circulation	LOT 04	1,460	2,040	Battant 2 Vtx Tiercé	Non	Sans	Sans	Stratifié	Pin lasuré	Porte pleine Bois	Non	Oui (Oculus rectangulaire)	Non	Paumelles	A pêne dormant 1/2 tour de sureté + Lecteur de badge (Lot élec.) + Gâche électrique (Lot élec.)	Simple entrée et bouton moleté (Libéré par gâche électrique)	Entrée vers local : Poignée de tirage Sortie du local : Béquillage simple /Sortie librai	A glissière et sélecteur de fermeture	Crémone pompiér