BILAN DE PUISSANCE

FP

Alimentation					tenant		aboutissant			Puissance installée					Puissance foisonnée							Intensité par circuit			Dispositifs de protection					
											(KW)		(KW)	(kVA)	Ke	Ku	Ks	Kg	(KW)	(kVA)		Ib (A)	Ib (A)		In (A)	Im (A)		Auxiliaires	
Réseau 2 GE	normal	Réseau ondulé	230V	400V	Nom du tenant	repère du départ	Nom de l'aboutissant	localisation aboutissant	Caractéristiques	Quantité	P active	cos phi	P active total	S apparente total	Evolution	utilisation	Simultanéité	Global	P active foisonnée	S apparente foisonnée	récepteur par circuit	Ib installé	Ib foisonné	Nbre de départ	Réglage thermique	Réglage magnétique	Modèle	MX/OF/SD	Comptage
		X	P+N+PE		OND PC41		Cmd GF2		Option	1	0.5 KW	1.0	0.5 KW	0.5 KVA				1	0.5 KW	0.5 KVA	1	2 A	2 A	1	16 A				
	X			3P+PE	P76 TGBT3	D116 23Q2	puissance GF2		Imax 831 A IK3max 50 kA	1	521.0 KW	1.0	521.0 KW	548.4 KVA				1	521.0 KW	548.4 KVA	1	792 A	792 A	1	900 A	5400 A	NS1000N Micrologic 5.0E 3P3D		X
	X			3P+N+PE	P76 TGBT2	D53	**ARM5**		normal via inverseur			0.9	217.8 KW	233.0 KVA	1			0.64279	140.0 KW	147.7 KVA		336 A	213 A	1	400 A				
	X			3P+N+PE	P76 TGBT3	D113	**ARM5**		secours via inverseur			0.9	217.8 KW	233.0 KVA	1			0.64279	140.0 KW	147.7 KVA		336 A	213 A	1	400 A				
		X	P+N+PE		OND PC41		**ARM5**					1.0	0.6 KW	0.6 KVA	1			1	0.6 KW	0.6 KVA		3 A	3 A	1	16 A				
	X			3P+PE	ARM5		P20A		Var15 kw (Ancien 11kW)	1	20.1 KW	1.0	20.1 KW	20.1 KVA				1	20.1 KW	20.1 KVA	1	29 A	29 A	1	40 A		Gg		
	X			3P+PE	ARM5		P20B		Var 15 kw (Ancien 11kW)	1	20.1 KW	1.0	20.1 KW	20.1 KVA			0	0	0.0 KW	0.0 KVA	1	29 A	0 A	1	40 A		Gg		
	X			3P+PE	ARM5		P16	TAR	Var 15 kw (In 29 A)	1	20.1 KW	1.0	20.1 KW	20.1 KVA				1	20.1 KW	20.1 KVA	1	29 A	29 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		P17	TAR	Var 15 kw (In 29 A)	1	20.1 KW	1.0	20.1 KW	20.1 KVA				1	20.1 KW	20.1 KVA	1	29 A	29 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		P18	TAR	Var 15 kw (In 29 A)	1	20.1 KW	1.0	20.1 KW	20.1 KVA				1	20.1 KW	20.1 KVA	1	29 A	29 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		P22	EG 5-10	Var 18 kw (In 34 A)	1	30.0 KW	0.8	30.0 KW	37.5 KVA				1	30.0 KW	37.5 KVA	1	54 A	54 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		P23	EG 5-10	Var 18 kw (In 34 A)	1	30.0 KW	0.8	30.0 KW	37.5 KVA			0	0	0.0 KW	0.0 KVA	1	54 A	0 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		P24		Var 22 kw (In 40 A)	1	27.7 KW	1.0	27.7 KW	27.7 KVA				1	27.7 KW	27.7 KVA	1	40 A	40 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		P25		Var 22 kw (In 40 A)	1	27.7 KW	1.0	27.7 KW	27.7 KVA			0	0	0.0 KW	0.0 KVA	1	40 A	0 A	1					
	X			3P+PE	ARM5		maintien pression			1	1.0 KW	1.0	1.0 KW	1.0 KVA				1	1.0 KW	1.0 KVA	1	1 A	1 A	1					
	X		P+N+PE		ARM5		traitement tour cuve GMP			1	0.2 KW	1.0	0.2 KW	0.2 KVA				1	0.2 KW	0.2 KVA	1	1 A	1 A	1					
	X		P+N+PE		ARM5		ARM239 COFFRET VANNE EAU INDUS			1	0.1 KW	1.0	0.1 KW	0.1 KVA				1	0.1 KW	0.1 KVA	1	0 A	0 A	1					
	X		P+N+PE		ARM5		Transfo 24 AC normale contrôle commande			1	0.6 KW	0.8	0.6 KW	0.8 KVA				1	0.6 KW	0.8 KVA	1	3 A	3 A	1					
		X	P+N+PE		ARM5		Transfo 24 AC ondulé contrôle commande			1	0.6 KW	1.0	0.6 KW	0.6 KVA				1	0.6 KW	0.6 KVA	1	3 A	3 A	1					

Data sensitivity - Restricted